

SIMPO TTE Loop

Extension de boucle

Description

SIMPO TTE est une extension pour 1 boucle dans les systèmes d'alarme incendie adressables SIMPO. L'extension de boucle prend en charge le protocole de communication TTE, elle est conçue pour fonctionner avec les détecteurs SensoIRIS, les modules et les sirènes.



Spécifications fonctionnelles

Protocole de communication TTE (Teletek Electronics)

Consommation électrique maximum 500mA

Nombre de dispositifs maximum jusqu'à 250

Spécifications Techniques

Consommation max du courant 0.5A

Sections des fils de bornes 0.4mm² - 2.0mm²

Température de fonctionnement -10°C to +65°C

Poids ~30g

Dimensions 75x80mm

Informations Emballage

- Boîte individuelle - 1 unité pour boucle SIMPO TTE

Gamme de produits compatibles

- SIMPO - Centrale d'alarme incendie adressable
- Détecteurs SensoIRIS - T110, T110 IS, S130, S130 IS, M140, M140 IS
- Avertisseurs SensoIRIS - MCP150
- Modules SensoIRIS - MIO, MC-Z, MOUT, MISO, MINP, GAS
- Sirènes SensoIRIS - WSOU, WSST, BSOU, BSST

Informations de contact: